



标准版本



带破玻版本



多功能出门按钮

新一代静电式非接触


产品特点：

- 更安全可靠的电容非接触式技术替代红外感应技术，电容技术不会受环境因素所影响。
- 当设备被触发,指示灯的颜色会变化并伴有声音提示，便于用户观察。
- 当门常打开或火警或电源故障情况时，会有图标显示提醒用户。
- 内置机械控制装置，以确保在紧急情况下能开门。
- 内置门铃：与明睿系列的键盘读卡器相连接时，按键盘上的“*”号可触发门铃。
- 内置火警输入：如果有火警输入被触发，门锁会自动打开，并有声光报警提示用户。
- 玻璃破碎功能：在紧急情况下击碎玻璃，门锁会自动打开，并有声光报警提示门的位置。
- 支持遥控开门。
- 所有的输入具备12V直流保护
- 所有输入和输出信号受到防静电保护。
- 电源反接保护。

型号说明:

功能 \ 型号	PM-REX2-I	PM-REX2-S
---------	-----------	-----------

功能规格:

出门指示	颜色会由蓝色变为绿色同时有响声	
开门信号输出	干接点输出1秒 (可选NC或NO)	
开门干接点输出	可用跳线帽选择RTE输出是常开或常闭 (30Vdc, 1A)	
防拆保护	支持全部型号	
机械开关	支持全部型号	
遥控按钮 (可选择)	433MHz (最多可以同时支持5个遥控器) 	
报警输出	NC常闭触点/COM公共触点/NO常开触点: 30Vdc,最大1A	
门常开指示图标	图标会变蓝色, 同时每隔5秒会有响声	
高/低电平输入	可用跳线帽选择是高电平或低电平输入	
蜂鸣器	可用跳线帽激活	
扬声器	产生门铃和警报声	
主电源故障指示	电源故障干接点由总电源输出 当电源故障信号输入时图标将变成橙色	
火警报警指示器	触发时图标会变红色并且有报警声	
火警报警输入	当被触发时, 闪红灯且报警器会响	当被触发时, 锁会打开且闪红灯、报警器会响
玻璃破碎功能	无	重击REX中心

技术规格:

感应距离	~ 3 - 4厘米	
继电器提供给电锁的功率	无	30V直流 2安培 (最大)
安装要求	英标底盒	
标准尺寸	92 (长) X 92 (宽) X 8.5 (高) 毫米 (表面面积)	
重量	154克	

操作规范说明:

工作电压	10 - 15VDC
工作电流	150mA (最大 @ 12Vdc)
工作温度	-20°C - 60°C
外壳材料	PC+ABS
标准颜色	黑、银
工作湿度	10% - 90%

www.primesecuritysys.com